# Dekoder Opticum HD xc2-02- instrukcja wyszukiwania kanałów

1. Aby wyszukać kanały w dekoderze Globo HD xc2-02 należy za pomocą pilota przyciskiem **MENU** uruchomić menu dekodera

2. Następnie za pomocą strzałek wybrać "Ustawienia systemu" i potwierdzić wybór przyciskiem **OK**.

3. Za pomocą strzałek zejść w dół na **Ustawienia fabryczne** i potwierdzić przyciskiem **OK**.




4. Pojawi się komunikat „Ta operacja załaduje domyślne ustawienia fabryczne i wykasuje wszystkie kanały dodane przez użytkownika! Kontynuować? Potwierdzamy przyciskiem **OK**



**5.** Pojawi się okienko z Instalacją

- W polu "Częstotliwość początkowa" wpisać **578.0 MHz**,
- w polu "Symbol Rate" wpisać **6900 kS/s,**
- w polu "Scan QAM" wpisać **256-QAM**
- wybrać opcję "**Szukaj**" potwierdzając wybór przyciskiem **OK**.




6. Dekoder zacznie wyszukiwać na nowo kanały

7. Po wyszukaniu programów na monitorze pojawi się komunikat ”Zakończono wyszukiwanie kanałów” , który potwierdzamy przyciskiem **OK** na pilocie.

**UWAGA:**
Przy programowaniu ręcznym trzeba wpisać następujące parametry:

Modulacja: 256QAM
Przepływność: 6900 KS/s
Częstotliwość: od 578 000 KHz