
Dekoder Technisat – instrukcja wyszukiwania kanałów

Bez zachowania listy ulubionych kanałów


1. Aby wyszukać kanały należy nacisnąć przycisk **Menu** na pilocie. Na telewizorze pojawi się **Menu dekodera.** Następnie strzałkami przejść na **Ustawienia** (2 pozycja) i zatwierdzić wybór naciskając **OK** .






2. Następnie strzałkami przejść na **Ustawienia fabryczne** (na samym dole listy) i potwierdzić naciskając **OK**. Po czym wybrać **Przywróć ustawienia fabryczne**





3. Pojawi się komunikat „Czy na pewno przywrócić ustawienia fabryczne?”. Należy przejść na **TAK** i zatwierdzić **OK.**







4. Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy od nowa skonfigurować ustawienia. W tym celu proszę postępować zgodnie z instrukcją na ekranie.


a) Pojawi się do wyboru: język - wybrać polski. Zatwierdzić **OK**

b) kraj-Polska. Zatwierdzić **OK**

c) Format (zatwierdzamy format podświetlony na Państwa telewizorze) Zatwierdzić **OK**










d) Na końcu **Wyszukiwanie programów**. Wybierz **Wszystkie kanały** i zatwierdź przyciskiem **OK**


e) Dekoder zaczyna przeszukiwać sieć





5. Po wyszukaniu kanałów pojawią się komunikaty: (Szukanie nowych wersji oprogramowania i Pobieranie danych EPG) pomijamy je i w tym celu należy nacisnąć **żółty** przycisk na pilocie. **Zielonym** przyciskiem na pilocie kończymy konfigurację.






6. Dekoder doda kanały i automatycznie powróci do ich wyświetlania.

Z zachowaniem listy ulubionych kanałów


1. Aby wyszukać kanały należy nacisnąć przycisk **Menu** na pilocie. Na telewizorze pojawi się **Menu dekodera.** Następnie strzałkami przejść na **Wyszukiwanie programów** i zatwierdzić wybór naciskając **OK** .






2. Następnie strzałkami przejść na **Wyszukiwanie automatyczne,** potwierdzić naciskając **OK**.






3. Proszę wybrać **Rozpoczęcie/ Start wyszukiwania** i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK** na pilocie.






4. Dekoder zaczyna wyszukiwanie programów.



5. Po jego zakończeniu pojawi się komunikat z informacją Ile programów zostało znalezionych i pytanie; „Co zrobisz z nowymi programami. Należy wybrać opcje **„Dołączanie automatyczne”** i nowe kanały dodadzą się do listy.
   Aby powrócić do odtwarzania kanałów należy nacisnąć przycisk **Menu** na pilocie.





UWAGA:
Przy programowaniu ręcznym trzeba wpisać następujące parametry:

Modulacja: 256QAM
Przepływność: 6900 KS/s
Częstotliwość: od 578 000 KHz